

Logiciel pour augmenter la sensibilité du microphone sur le CZ500

Ce logiciel est conçu pour offrir un niveau de sensibilité plus élevée du microphone qui accompagne le CZ500. Le choix de niveau de sensibilité disponible est : +6dB, +9dB et +12dB. Seulement un niveau de sensibilité peut être programmé à la fois.

Procédure :

1. Télécharger le fichier avec le niveau de sensibilité désiré.
2. Décompresser le fichier sur votre ordinateur.
3. Copier uniquement le fichier « *.mcs » dans la racine d'une clef USB vide.
4. Mettre sous tension le CZ500
5. Enlever la façade détachable et appuyer sur le bouton « Reset ».
6. Réinstaller la façade et sélectionner la source « Tuner ».
7. Insérer la clef USB dans le port du CZ500
8. L'affichage indiquera : USB → File Read → Servo Upgrading.
****** IMPORTANT: NE PAS FERMER LA RADIO OU RETIRER LA CLEF USB LORS DE L'ÉCRITURE******
9. Après 20 à 30 secondes, le CZ500 fera une réinitialisation et sélectionnera « Tuner FM 87.9 »
10. Retirer la clef USB.
11. Insérer un CD et appuyer sur le bouton central du volume rotatif et le bouton #6 des stations radio préréglées. Le CZ500 affichera la version du logiciel.
12. Confirmer la version : VS-0057 pour +6dB, VS-0058 pour + 9dB et VS-0059 pour + 12 dB.
13. Effectuer un jumelage avec le téléphone et vérifier la fonctionnalité du microphone.

ATTENTION:

Négliger à suivre exactement ces directives pourrait causer des dommages irréparables au produit. La disjonction de l'alimentation de soutien et/ou de l'ignition, l'éjection de la clef USB ou toute autre fonction autre que spécifiée lors de l'écriture entrainera un bris irréparable au produit.

Clarion n'assume aucune responsabilité pour des dommages (direct ou par conséquent) due à l'interruption du processus d'écriture ou à la négligence lors de l'écriture du fichier.